

SKR-2000 SERİSİ /10KVA–15KVA–20KVA

3/1 FAZ ON - LINE Double Conversion TEKNOLOJİ

* DSP İşlemci Kontrollü, Girişte PFC Özelliği

* Çıkış Güç Faktörü 0,9

* Geniş Giriş Gerilim Aralığı Özelliği

* Cold Start Özelliği, Sıfır transfer zamanı

* Akıllı Akü Yönetimi Özelliği, Jeneratör ile uyumlu Çalışma Özelliği

MODEL	SKR-2010	SKR-2010PLUS	SKR-2015	SKR-2020
GÜÇ (VA.)	10 KVA.	10 KVA.	15 KVA.	20 KVA.
GÜÇ (W.)	9 KW	9 KW.	13,5 KW.	18 KW.
GİRİŞ				
Gerilim	3/1 ; 360 Vac. / 380 Vac. / 400 Vac. / 415 Vac. 1/1 ; 208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. Gerilimler LCD Panelden Ayarlanabilir			
Gerilim Aralığı	3/1 ; %50 Yükte (190-520) ± 5Vac., %100 Yükte (277-520) ± 5Vac. 1/1 ; %50 Yükte (110 – 300) ± 5Vac., %100 Yükte (160 – 300) ± 5Vac.			
Frekans	40-70 Hz. ± % 0,5 (Otomatik Algılama)			
Giriş Güç Faktörü	3/1 ; ≥ 0,95, 1/1 ; ≥ 0,99			
BYPASS				
Bypass Gerilim Aralığı	160Vac. - Nominal Çıkış Gerilimi + 32 Vac.			
Frekans	50/60 Hz. ± 5Hz.			
ÇIKIŞ				
Gerilim	208 Vac. / 220 Vac. / 230 Vac. / 240 Vac. – LCD Panelden seçilebilir			
Gerilim Regülasyonu	± % 1			
Frekans	Şebeke ile senkron; Aküden çalışmada 50 / 60 Hz. ± 0,2 Hz.			
Dalga Şekli	Tam Sinüs			
Crest Factor	3:1			
Harmonic Distortion	Lineer Yükte ≤ %2 ; Non Lineer Yükte ≤ %5			
Transfer Zamanı	Şebekeden akü moduna ; 0 ms İnvertörden Bypass moduna : 0 ms			
Aşırı Yük Kapasitesi	%105 - %125 Yükte 3 Dk. / %125-150 Yükte 30 sn. / >%150 Yükte 100 msn.			
VERİM				
ŞEBEKE ÇALIŞMA	≥ %93			
AKÜDEN ÇALIŞMA	≥ %92			
ECO MODE	≥ %98			
AKÜ				
Akü Adet / Model	Süreye göre seçilebilir	Süreye göre seçilebilir		
Akü Şarj Süresi	8 saatte %90 kapasiteye ulaşır			
Akü Tipi	Bakımsız kuru tip			
ALARMLAR				
Akü Düşük	Sesli ikaz / 4 sn.			
Aşırı Yük	Sesli ikaz – iki kez / 1 sn.			
UPS Genel Hata	Uzun süren Sesli ikaz			
ÇEVRE / HABERLEŞME				
Çalışma Sıcaklığı / Nem	0 °C- 40 °C %20-%90 (Yoğunlaşmasız)			
Duyulabilir Gürültü	≤ 58 Db (1 metre mesafeden)		≤ 60 Db (1 metre mesafeden)	
Standar RS 232 / Optinoal USB	Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8			
Optional SNMP	Power management from SNMP Manager and web browser			

*Elektromanyetik Uyumluluk